

455053 - Svetlo predné LAVA 500

UPOZORNENIE: Plne nabite svetlo ešte pred prvým použitím. Plne nabite svetlo, ak ho dlhšiu dobu nebudete používať. Držte svetlo mimo dosahu detí. Nabíjajte svetlo ôen pribaleným USB káblom.. Svetlo sa pravdepodobne nebude nabíjať, ak je pripojený PC v úspornom režime. Závisí to od výkonu vášho USB portu počítača. Svetlo nabíjajte cez porty zo zadnej strany matičnej dosky, inak môže nabíjanie trvať dlhšie. Použitie externého zdroja môže predĺžiť živostnosť svietenia. Pri napojení na externý zdroj, môže byť svetlo trochu stlmené, ak sa súčasne aj nabíja. Prepnite na tlmené alebo blikanie, ak svetlo svieti a zároveň sa nabíja. Čas nabíjania aj svietenia sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania a od prostredia. Kapacita batérie sa časom znižuje. Batéria môže byť nabitá a úplne vybitá 500 krát, kým sa jej kapacita zníži na 60%. Používajte batériu podľa návodu.

ŠPECIFIKÁCIE: rozmery 96x43.5x32.5mm, hmotnosť 97g, LED 10Watt LED, Batéria nabíjateľná Lithium-ion, Input DC51V/1A, Micro USB, Nabíjanie 3-5 hod. **ZÁRUKA:** na product sa vzťahuje záruka 2 roky od zakúpenia. Záruka platí na nedostatky z výroby na materiále alebo funkčnosti pri normálnom používaní. Na batériu sa vzťahuje záruka 90 dní. Pre záručný servis je potrebné vrátiť kompletný product s dokladom o kúpe u autorizovaného predajcu. **Nepozerajte sa alebo nesviette svetlom priamo do očí.** Nedotýkajte sa svetla pokiaľ je zapnuté, alebo tesne po vypnutí, môže byť horúce.

Obsah: svetlo / držiak na riadidlá / USB kábel.

Pri montáži a demontáži svetla postupujte podľa priloženého obrázkového návodu. Prepínanie režimov: stláčajte tlačidlo v hornej časti. Podržte 1.5 sek. Otáčateľné o 360st. Termostatická funkcia – svetlo sa automaticky stlmí, ak je prevádzková teplota príliš vysoká. **INDIKÁTOR KAPACITY BATÉRIE:** zapnite – indicator zobrazí kapacitu batérie nasledovne: zelené LED (100%-75%), zelené a červené LED (74%-50%), červené LED (49%-25%), červené LED bliká (24%-0%). Vypnutie-na 0.5 sek sltačte tlačidlo a indicator zobrazí aktuálny stav batéria.

NABÍJANIE: 1. Otvorte port na spodnej strane svetla. 2. Zapojte priložený Micro-USB kábel do svetla, následne do počítača. 3. Indikátor batérie zobrazí stav nabíjania nasledovne –zelené LED bliká (úplne nabité), zelené LED (100%-75%), zelené a červené LED (74%-50%), červené LED (49%-25%), červené LED bliká (24%-0%).

Varovanie: AK je batéria plne nabitá (indikátor bliká na zeleno), ukončite nabíjanie a nepokračujte v nabíjaní.

Dovozca: PAUL LANGE OSLANY, s.r.o., Mierová 854/37, Oslany 97247.